

USB-COUNT

8 kanals frekvenstæller, maks. 500kHz via USB.
Puls count up/down eller phase A/B. Strømforsynes
fra USB port

FEATURES

- Alsidig frekvenstæller, pulstæller via USB porten
- Strømforsynes fra USB porten
- Total 8 indgange, hvoraf:
 - 4 kanaler til UP/DOWN, DIR/PULSE, Phase AB
 - 8 kanaler til Count-Up og frekvenstæller
- 32 bit opløsning
- Maks. 500kHz (non-isolated)
- Indgangsspænding: 0 - +30V
- USB 2.0
- DIN montering
- Mål: 107 x 102 x 33 mm
- Driftstemperatur: -25 - + 75°C



SPECIFICATIONS

Dimensioner	:	102 x 33 x 107 mm
Forsyning	:	Via USB porten
Indgang	:	Ikke isoleret Logisk 0: 0 - 0,8 V, Logisk 1: 2 - 5 V. Isoleret Logisk 0: 0 - 1 V Logisk 1: 4,5 - 30 V
Isolation	:	2500 VDC
Montering	:	DIN-skinne
Software	:	USB driver til Windows 2000,XP, Win7 og Win8
Stik	:	USB type B og skrueterminaler

